

Ultra vékony, két akkumulátor férőhelyes, hálózati töltő AA és/vagy AAA méretű NiMH és NiCd akkumulátorokhoz

Használati utasítás

Ezt az AA/AAA méretű akkumulátortöltő készüléket az újratölthető VAPEX NiMH akkumulátorokhoz tervezték, AA méretű akkumulátorok esetén 2700mAh vagy AAA méretű akkumulátorok esetén 1100mAh kapacitásig. A készülékkel 1 vagy 2 AA/AAA méretű NiMH akkumulátort vagy 1 AA és 1 AAA méretű akkumulátort tölthet egyidejűleg.

Őrizze meg ezt a használati utasítást!

Töltő jellemzői:

- LED-es töltés visszajelzés: a LED töltés közben világít.
- Fordított polaritás elleni védelem a töltő és az akkumulátorok meghibásodásának megakadályozására, ha az akkumulátorokat rosszul helyezte be a töltőbe.

Működtetésre vonatkozó utasítások:

1. Helyezzen 1 vagy 2 AA/AAA méretű, újratölthető Ni-Cd / Ni-MH akkumulátort a töltő rekeszbe.
 2. Győződjön meg a helyes polaritásról (+ és -), az akkumulátoron és a töltőn lévő jelölések szerint.
 3. Csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba. A bal oldali világítás jelzi a bal oldali akkumulátor helyes csatlakoztatását, a jobb oldali LED pedig a jobb oldali akkumulátor helyes csatlakoztatását. A két LED nem kapcsolódik ki, amikor az akkumulátorok teljesen feltöltött állapotban vannak!
 4. Ügyeljen a megfelelő töltési időre. Húzza ki és dugja be újra a töltőt mindig, amikor egy teljesen kimerült (üres) akkumulátort újratölt.
- Kérjük, hogy a töltőt 15°C és 25°C környezeti hőmérsékletű helységben használja.
 - Az akkumulátorok melegezése töltés közben normális jelenség.

Töltési idő

Ceruza (Mignon) R6	Felügyelet mellett
AA – 600-800mAh	5-7 óra
AA – 1000-1200mAh	8-10 óra
AA – 1300-1500mAh	10-12 óra
AA – 1600-1800mAh	12-14 óra
AA – 1800-2000mAh	14-16 óra
AA – 2100-2300mAh	16-18 óra
AA – 2300-2500mAh	18-20 óra
AA – 2600-2700mAh	20-22 óra
Mini ceruza (Micro) R06	Felügyelet mellett
AAA – 240-320mAh	4.5-6 óra
AAA – 500-600mAh	9-11 óra
AAA – 600-750mAh	11-13.5 óra
AAA – 750-900mAh	13.5-16 óra
AAA – 1000-1100mAh	16-17 óra

Használatra vonatkozó figyelmeztetések:

1. Mielőtt elkezdené az akkumulátorok töltését, olvassa el az utasításokat.
2. Az újonnan vásárolt akkumulátorokat használat előtt először mindig töltsse fel!
3. Ez a töltő csak Nikkel-Kadmium (Ni-Cd) és Nikkel-Metál-Hibrid (Ni-MH) akkumulátorok töltésére használható. Egyéb típusú akkumulátorok töltésének kísérlete sérülést okozhat és a töltő meghibásodásához vezethet.
4. Egy időben, egyszerre csak azonos típusú (Ni-Cd vagy NiMH) akkumulátorokat töltsön.
5. Az akkumulátorokat ne töltsse a meghatározott időtartamon túl.
6. A töltő beltéri használatra készült. Ne tegye ki a töltőt nedvességnek vagy esőnek.
7. Mindig húzza ki a töltőt a dugaszoló aljzatból, ha nem használja.
8. A készüléket ne adja gyermek vagy olyan személy kezébe, aki nem tudja azt felügyelni. A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, ha a helységben gyermek is tartózkodik.

Akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések:

- Csak szabványos, háztartásban használatos, az akkumulátor típusának megfelelő akkumulátor töltőt használjon.
- Ne nyissa fel az akkumulátort, ne dobja tűzbe, ne helyezze be fordított polaritással a készülékbe, ne használjon különböző típusú akkumulátorokat egy készülékben, ne zárja rövidre az érintkező felületeit. A fentiek be nem tartása miatt az akkumulátor felforrósodhat, kigyulladhat vagy felrobbanhat, és ez által sérülést okozhat.