

**Multifunkcionális, hálózati töltő
AA és/vagy AAA, és PP3 méretű NiMH és NiCd
akkumulátorokhoz**

Használati utasítás

Ezt az AA/AAA méretű akkumulátortöltő készüléket az újratölthető VAPEX NiMH akkumulátorokhoz tervezték, AA méretű akkumulátorok esetén 2500mAh, AAA méretű akkumulátorok esetén 1000mAh és PP3 (9VF22) méretű akkumulátorok esetén 280mAh kapacitásig. A készülékkel 2 vagy 4 AA/AAA méretű NiMH akkumulátort vagy 2 AA és 2 AAA méretű akkumulátort tölthet egyidejűleg. A töltő 1 vagy 2 PP3 méretű akkumulátor töltésére is alkalmas

Őrizze meg ezt a használati utasítást!

Töltő jellemzői:

- LED-es töltés visszajelzés: a LED töltés közben világít.
- Fordított polaritás elleni védelem a töltő és az akkumulátorok meghibásodásának megakadályozására, ha az akkumulátorokat rosszul helyezte be a töltőbe.

Működtetésre vonatkozó utasítások:

1. Helyezzen 2 vagy 4 AA/AAA méretű, illetve 1 vagy 2 PP3 méretű, újratölthető Ni-Cd / Ni-MH akkumulátort a töltő rekeszbe.
2. Győződjön meg a helyes polaritásról (+ és -), az akkumulátoron és a töltőn lévő jelölések szerint.
3. Csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba. A bal oldali világítás jelzi a bal oldali akkumulátor helyes csatlakoztatását, a jobb oldali LED pedig a jobb oldali akkumulátor helyes csatlakoztatását. A két LED nem kapcsolódik ki, amikor az akkumulátorok teljesen feltöltött állapotban vannak!
4. Ügyeljen a megfelelő töltési időre. Húzza ki és dugja be újra a töltőt mindig, amikor egy teljesen kimerült (üres) akkumulátort újratölt.

- Kérjük, hogy a töltőt 15°C és 25°C környezeti hőmérsékletű helyiségben használja.
- Az akkumulátorok melegekedése töltés közben normális jelenség.

Töltési idő

Akkumulátor - kapacitás	Felügyelet mellett
AA – 600-800mAh	5-6 óra
AA – 1100-1300mAh	9-11 óra
AA – 1400-1600mAh	11-13 óra
AA – 1800-2100mAh	15-18 óra
AA – 2200-2500mAh	19-21 óra
AA – 180-240mAh	4-5 óra
AAA – 500-600mAh	11-15 óra
AAA – 700-1000mAh	16-21 óra

Akkumulátor - kapacitás	Felügyelet mellet
9V PP3 – 110-120mAh	9-10 óra
9V PP3 – 150-160mAh	13-14 óra
9V PP3 – 200mAh	17 óra
9V PP3 – 250mAh	22 óra
9V PP3 – 280mAh	24 óra

Használatra vonatkozó figyelmeztetések:

1. Mielőtt elkezdené az akkumulátorok töltését, olvassa el az utasításokat.
2. Ez a töltő csak Nikkel-Kadmium (Ni-Cd) és Nikkel-Metál-Hibrid (Ni-MH) akkumulátorok töltésére használható. Egyéb típusú akkumulátorok töltésének kísérlete sérülést okozhat és a töltő meghibásodásához vezethet.
3. Egy időben, egyszerre csak azonos típusú (Ni-Cd vagy NiMH) akkumulátorokat töltsön.
4. Az akkumulátorokat ne töltsse a meghatározott időtartamon túl.
5. A töltő beltéri használatra készült. Ne tegye ki a töltőt nedvességnek vagy esőnek.
6. Mindig húzza ki a töltőt a dugaszoló aljzatból, ha nem használja.
7. A készüléket ne adja gyermek vagy olyan személy kezébe, aki nem tudja azt felügyelni. A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, ha a helységben gyermek is tartózkodik.
8. Mielőtt elrakja a töltőt, vegye ki belőle az akkumulátorokat. Tárolja a töltőt biztonságos helyen.

Akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések:

- Csak szabványos, háztartásban használatos, az akkumulátor típusának megfelelő akkumulátor töltőt használjon.
- Ne nyissa fel az akkumulátort, ne dobja tűzbe, ne helyezze be fordított polaritással a készülékbe, ne használjon különböző típusú akkumulátorokat egy készülékben, ne zárja rövidre az érintkező felületeit. A fentiek be nem tartása miatt az akkumulátor felforrósodhat, kigyulladhat vagy felrobbanhat, és ez által sérülést okozhat.